



BBCE12-F100

Chargeur de batterie/alimentation électrique 100 A



DÉTAILS SUR LE PRODUIT

- Chargeur de batterie/mainteneur automatique de charge 70 A pour batteries 12 V
- Capable de fournir un maximum de 70 A mais peut atteindre 100 A pendant trois minutes
- Fournit également une alimentation électrique qui maintient une tension stable (réglable entre 13,0 et 14,8 V) avec des charges variables, pour reprogrammation de l'UCE du véhicule et travaux de diagnostic
- Applications : bateaux, bus, camping-cars, utilitaires, bus, engins agricoles, camions, etc.
- Assisté d'une technologie contrôlée par microprocesseur
- Cette technologie permet un chargement multi-charge pour plus de précision, de sécurité et pour prolonger la durée de vie des batteries
- Conçu pour tous types de batteries au plomb : AGM, Cal/Cal, Gel, VRLA, Start&Stop
- Possibilité de configurer le mode de chargement en mode Automatique ou Manuel, possibilité de régler le taux de chargement à 4, 20 ou 70 A
- Le mode Manuel permet de régler le temps de chargement voulu
- Mode désulfatation, atteignant 15,8 V maxi.
- Disponible en mode Showroom (alimentation)
- Contrôle automatique de charge : maintient automatiquement la charge optimale de la batterie
- Usage intensif
- Connecteur Andersson, assurant une connexion et un transfert de courant optimaux
- Pincettes pour usage intensif avec mâchoires de serrage remplaçables, câble de 5 mètres de long. Grande ouverture (42 mm), et équipées de connexion en cuivre pour garantir que le courant est établi avec la même intensité dans les deux mâchoires de la pince
- Sans danger
- Protection contre les inversions de polarité
- Régulation de température par double ventilateur de refroidissement
- Supports de fixation réglables pour installation permanente dans la plupart des ateliers
- Températures d'utilisation : -20 °C/+40 °C
- Durée de vie (MTBF) : 85 000 heures
- Certifié CE conformément à 2014/35/UE et 2014/30/UE
- Contenu de la boîte : chargeur de batterie/mainteneur, pincettes, câble d'alimentation, 4 vis et supports de montage et mode d'emploi traduit en 16 langues

Follow the Fish!



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit	V	A						IP		
BBCE12-F100	12 V	4/20/70/100A A	X	0 - 2000 A·h	5000 mm	X	42 mm	20	450 x 140 x 450 mm	9820 g

Follow the Fish!

