



BBC420-BBC620

Démarrreur/chargeur sur roues



DÉTAILS SUR LE PRODUIT



- Démarrreur/chargeur sur roues
- Appareil multi-application, servant principalement à charger convenablement les batteries
- Il peut aussi être utilisé pour démarrer des véhicules dont les batteries sont légèrement déchargées. Ne pas l'utiliser pour démarrer des véhicules avec de niveaux bas de batteries ou des batteries à plat (pour cela, utilisez nos boosters)
- Modes disponibles : charge normale, charge rapide ou démarrage rapide
- Comporte une minuterie pour la charge rapide
- Équipé d'un écran indiquant le niveau de chargement et le courant de démarrage
- Pour batteries à électrolyte
- Pour véhicules 12 et 24 V
- Puissance de démarrage BBC420 : 400 A de démarrage à 12 V
- Puissance de démarrage BBC620 : 570 A de démarrage à 12 V
- Sans danger
- Protection contre les inversions de polarité
- Protection contre la surcharge
- À charger avec une source d'énergie de 230 V
- Toujours le charger à 100 % avant de l'utiliser comme démarreur
- Certifié CE conformément à 2006/95/CE et 2004/108/CE

Follow the Fish!





ATTRIBUTS DU PRODUIT

Produit: **BBC420**

V	230 V	Hz	50/60 Hz		20/1000 A·h
kW	1,6-10 kW	A_{EFF}	75	A_{EN}	50
CA	400 A	L	330 mm	W	360 mm
H	650 mm		18 kg		

Produit: **BBC620**

V	230 V	Hz	50/60 Hz		20/1550 A·h
kW	2-10 kW	A_{EFF}	90	A_{EN}	70
CA	570 A	L	325 mm	W	465 mm
H	730 mm		26 kg		

